

# BM-125CR

Conector BNC macho reto crimp, para cabo RF-75 0.4/2.5.

| Código | Modelo   |
|--------|----------|
| 509031 | BM-125CR |



| ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Impedância               | 50 $\Omega$            |
| VSWR                     | $\leq 1,3:1$ até 4 GHz |
| Perda de retorno         | 18 dB até 4 GHz        |
| Perda de inserção        | 0,10 dB até 4 GHz      |
| Temperatura de operação  | -65~155°C              |

| ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Família                  | BNC macho                 |
| Formato                  | Reto                      |
| Fixação do cabo          | Crimp                     |
| Tipos de cabos           | RF-75 0.4/2.5             |
| Pino de contato          | Latão com banho de ouro   |
| Isolação                 | PTFE                      |
| Vedação                  | Borracha                  |
| Outros componentes       | Latão com banho de níquel |