

SUPORTE PARA MICROFONE

IDENTIFICANDO OS COMPONENTES

- base magnética (parte 1) _____ 
- adaptador de microfone (parte 2) _____ 
- parafusos auto atarraxante _____ 
- chave allen 2mm _____ 
- adesivo dupla face _____ 

INSTALANDO O SUPORTE

PASSO 1 - Encontre um local adequado para montar a base magnética (parte 1) que permita que o microfone, seja facilmente acessado e fique livre de obstrução.

Esta localização deve estar a uma distância segura de todos e quaisquer dispositivos eletrônicos afetados por ímas.

SE USAR FUROS EXISTENTES:

- Confirme se os orifícios existentes possuem diâmetros adequados e se a posição dos orifícios, permitem uma instalação segura;

SE PERFURAR NOVOS FUROS:

- Confirme se a base magnética será instalada em uma posição adequada (passo 1);
- Utilize a base como gabarito e realize uma marcação antes de fazer a furação;
- Utilize uma broca adequada.

FIXANDO A BASE MAGNÉTICA

Passo 2 - Depois de escolher o local e fazer a marcação, fixe a base magnética (parte 1) de forma segura, no local desejado e utilizando os parafusos que acompanham a embalagem. O suporte pode ser fixado na horizontal ou vertical.




SUPOORTE PARA MICROFONE

ANEXANDO O MICROFONE AO ADAPTADOR

Passo 3 - Encaixe o adaptador de microfone (parte 2), na parte de trás do microfone.



FIXANDO O ADAPTADOR DE MICROFONE



Passo 4 - Aperte firmamente um dos parafusos incluídos no adaptador de microfone (parte 2) com a chave allen.

IMPORTANTE

Utilize apenas o “modelo padrão de furo”.
Marque os buracos antes da perfuração.
Certifique-se de manter a base magnética (parte 1) longe do local de instalação até que qualquer aparas de metal ou outros detritos forem limpos e removidos.

TABELA DE TAMANHO DE BROCAS:

Use uma broca de 1/8” ao montar para:
- Alumínio, plástico e materiais macios.

Use uma broca de 5/32” ao montar para:
- Aço, aço inoxidável e materiais mais duros.