

BM-118

Conector BNC macho reto prensa cabo, para cabo RF-75 0.2/2.5.

Código	Modelo
509022	BM-118



ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS	
Impedância	50 Ω
VSWR	$\leq 1,3:1$
Faixa de frequência	0 a 4GHz
Perda de inserção	$\leq 0,25$ dB
Potência máxima	100 Watts
Resistência de isolamento	≤ 500 V

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS	
Família	BNC macho
Formato	Reto
Fixação do cabo	Prensa cabo
Tipos de cabos	RF-75 0.4/2.5
Pino de contato	Latão com banho de ouro
Isolação	PTFE
Vedação	Borracha
Outros componentes	Latão com banho de níquel