

# ARS-118

Adaptador N macho x TNC macho.

Código	Modelo
511070	ARS-118



ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS	
Impedância	50 $\Omega$
VSWR	$\leq 1,3:1$ até 3000 MHz
Perda de inserção	0,15 dB até 3000 MHz
Perda de retorno	18 dB até 3000 MHz
Temperatura de operação	-25-70°C

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS	
Família	N macho x TNC macho
Formato	Reto
Pino de contato	Latão com banho de ouro
Fixação do adaptador	Rosca
Isolação	PTFE
Vedação	Borracha
Outros componentes	Latão com banho de níquel