

ARS-107

Adaptador BNC macho x UHF fêmea.

Código	Modelo
511015	ARS-107



ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS	
Impedância	50 Ω
VSWR	$\leq 1,3:1$
Perda de inserção	$\leq 0,20$ dB
Potência máxima	100 Watts
Resistencia de isolamento	$\leq 500V$
Faixa de frequência	0 a 3GHz

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS	
Família	BNC macho x UHF fêmea
Formato	Reto
Pino de contato	Latão com banho de ouro
Fixação do adaptador	Não se aplica
Isolação	PTFE
Vedação	Não se aplica
Outros componentes	Latão com banho de níquel