

ARS-121

Adaptador N macho x UHF macho.

Código	Modelo
511085	ARS-121



ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS	
Impedância	50 Ω
VSWR	$\leq 1,5:1$
Perda de inserção	$\leq 0,20$ dB
Potência máxima	1000 Watts
Resistencia de isolamento	$\leq 2000V$
Faixa de frequência	0 a 300MHz

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS	
Família	N macho x UHF macho
Formato	Reto
Pino de contato	Latão com banho de ouro
Fixação do adaptador	Não se aplica
Isolação	PTFE
Vedação	Borracha
Outros componentes	Latão com banho de níquel