

MINI FILTRO UHF

FILTRO PASA BANDA

Filtro pasa banda diseñado para limitar el ancho de banda de recepción a 18 MHz, eliminando así las señales interferentes que se encuentran fuera de la banda útil del receptor. Fabricado con materiales no ferrosos, aleaciones especiales y chapado internamente en plata, este filtro tiene unas características únicas de estabilidad térmica y mecánica.

Código	Modelo	Rango
505164	MINI-FILTRO UHF	360 / 400 MHz

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS	
VSWR	$\leq 1,5 : 1$
Impedancia nominal	50 Ω
Pérdida máx. por inserción	0,7 dB
Rango de temperatura	-30~60°C
Conectores	N hembra
Ancho de banda (-3dB)	18 MHz

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS	
Longitud máxima	160 mm
Ancho	60 mm
Altura	33,5 mm
Peso	0,260 Kg
Acabado	Epoxi

